

Hoja de datos | Detector de movimiento

Interior | 2 cables | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | La tecnología de sensores: PIR | Sensor de alcance: 0.0 - 9.0 m

Marca: Nedis | Referencia: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Especificaciones de los productos

Ángulo de cobertura horizontal	160 °
Bombillas de filamento de potencia de salida Max	5 -100 W
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
Conector de alimentación	Type F (CEE 7/7)
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	2 cables
Configuración de hora	10 sec - 7 min
Contador de tiempo ajustable	Sí
Control a través de la aplicación móvil	No
Dispositivo	Interior
La sensibilidad de detección ajustable	No
La tecnología de sensores	PIR
Lámpara de incandescencia de potencia de salida Max	500 W
Lámpara fluorescente potencia de salida Max	100 W
Mando a distancia	No
Montaje	Instalación
Rango de temperaturas	-20 - 40 °C
Regulación crepuscular	2 - 2000 Lux
Sensibilidad a la luz ajustable	Sí
Sensor de alcance	0.0 - 9.0 m
Sensor de Movimiento	Sí
Tensión de entrada	230 V AC 50 Hz
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	PIRII40WT
EAN single product:	5412810310524
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Sensor de movimiento por infrarrojos
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
50	565 mm	200 mm	280 mm	6160 g

