Hoja de datos | Detector de movimiento

Interior | 3-Wire | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 300 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | La tecnología de sensores: PIR | Sensor de alcance: 0.0 - 9.0 m

Marca: Nedis | Referencia: PIRII41WT | Product EAN number: 5412810310531

Especificaciones de los productos

Ángulo de cobertura horizontal	**160 °**
Bombillas de filamento de potencia de salida Max	**5 - 300 W**
Color	**Blanco**
Conector de alimentación	**Type F (CEE 7/7)**
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	**3-Wire**
Configuracion de hora	**10 sec - 7 min**
Contador de tiempo ajustable	**Sí**
Control a través de la aplicación movil	**No**
Dispositivo	**Interior**
La sensibilidad de detección ajustable	**No**
La tecnología de sensores	**PIR**
Lámpara de incandescencia de potencia de salida Max	**500 W**
Lámpara fluoresent potencia de salida Max	**100 W**
Mando a distancia	**No**
Montaje	**Instalación**
Rango de temperaturas	**-20 - 40 °C**
Regulación crepuscular	**2 - 2000 Lux**
Sensibilidad a la luz ajustable	**Sí**
Sensor de alcance	**0.0 - 9.0 m**
Sensor de Movimiento	**Sí**
Tensión de entrada	**230 V AC 50 Hz**
Tipo de fuente de alimentación	**Alimentado por la red**

Información de empaque

Marca	**Nedis**
Referencia	**PIRII41WT**
EAN single product:	**5412810310531**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	**Giftbox with eurolock**
Contenido del envase	**Sensor de movimiento por infrarrojos**
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	112 mm	94 mm	54 mm	120 g
50	283 mm	205 mm	570 mm	6480 g

5 412810 310531