

Hoja de datos | Transmisor FM Car

Cuello de cisne | Llamadas manos libres | 2.0 " | Pantalla LED | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 2.4 A | Carga rápida | Refuerzo de graves | Google Assistant / Siri | Gris / Negro

Marca: Nedis | Referencia: CATR101BK | Product EAN number: 5412810319060

Especificaciones de los pro	ductos		
Banda de radio compatible	FM		
Cantidad de productos por paquete	1 uds.		
Carga rápida	Sí		
Carga USB	5.0 V DC / 2.4 A		
	QC 3.0		
Códecs de audio compatibles	FLAC		
	МРЗ		
	WAV		
Color	Gris		
	Negro		
Conector de alimentación	Adaptador para coche		
Corriente de Entrada	2 A		
Corriente de salida	2.4 A		
	3 A		
Diseño del transmisor	Cuello de cisne		
Frecuencia de respuesta	20 Hz - 20 KHz		
Llamadas manos libres	Sí		
Materiales	ABS		
Máximo alcance de transmición de antena	-0.2 dBi		
Máximo poder de transmición	4 dBm		
Micrófono incorporado	Sí		
Pantalla	Pantalla LED		
Perfiles Bluetooth® compatibles	A2DP		
	HFP		
Rango de frecuencia de transmición	2402 - 2480 MHz		
Rango de frecuencia FM	87.6 - 107.9 MHz		
Refuerzo de graves	Sí		
Relación señal a ruido (SNR)	65 dB		
Salida(s) de potencia	2x USB		
Soporte de control de voz	Google Assistant		
	Siri		
Tamaño de pantalla	2.0 "		

Tecnología inalámbrica compatible	Bluetooth®
Tensión de entrada	12 - 24 V DC
Tensión de salida	12 V DC
	3.6 V DC
	5 V DC
	6 V DC
	9 V DC

Información de empaque				
Marca	Nedis			
Referencia	CATR101BK			
EAN single product:	5412810319060			
EAN Inner carton:	5412810396283			
EAN Outer carton:	5412810383320			
Envase	Giftbox with eurolock			
Contenido del envase	Transmisor FM Bluetooth®			
	Cable de 3,5 mm a 3,5 mm			

Cantidad	Lx	Ax	A (mm)	Peso
6	220 mm	110 mm	385 mm	1105 g
36	400 mm	375 mm	470 mm	7446 g





