

nedis

Hoja de datos | LNB

Individual | Conexión de salida: 1x conector F | Rango de figura de ruido: 0.90 dB | Ganancia de Conversión: 53 - 65 dB | Blanco

Marca: Nedis | Referencia: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco
Conexión de salida	1x conector F
Consumo Actual	0.08 A
Frecuencia de salida de alta Band	1.100 - 2.150 GHz
Ganancia de Conversión	53 - 65 dB
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	± 0,5 dB
La conmutación de alta Band	22 kHz
La conmutación de banda baja	0 kHz
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	11.7 - 12.75 GHz
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	10.7 - 11.7 GHz
Materiales	ABS Metal
Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	DC 16.0 - 20.0 V
Polaridad Tensión de conmutación Vertical	DC 11.0 - 14.0 V
Polarización cruzada	18 dB
Rango de figura de ruido	0.90 dB
Rango de temperatura en la que opera	-40 - 70 °C
Rechazo de imagen (mín.)	40 dB
Salida espuria	-60 dB
Tipo de accesorio satelital	LNB
Tipo LNB	Individual

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	SLNB10SWT
EAN single product:	5412810320806
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384839
Envase	Giftbox
Contenido del envase	LNB

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

