

# nedis

## Hoja de datos | LNB

**Individual | Conexión de salida: 1x conector F | Rango de figura de ruido: 0.90 dB | Ganancia de Conversión: 53 - 65 dB | Blanco**

Marca: Nedis | Referencia: SLNB10SWT | Product EAN number: 5412810320806

### Especificaciones de los productos

Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Color	<b>Blanco</b>
Conexión de salida	<b>1x conector F</b>
Consumo Actual	<b>0.08 A</b>
Frecuencia de salida de alta Band	<b>1.100 - 2.150 GHz</b>
Ganancia de Conversión	<b>53 - 65 dB</b>
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	<b>± 0,5 dB</b>
La conmutación de alta Band	<b>22 kHz</b>
La conmutación de banda baja	<b>0 kHz</b>
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	<b>11.7 - 12.75 GHz</b>
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	<b>10.7 - 11.7 GHz</b>
Materiales	<b>ABS</b> <b>Metal</b>
Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	<b>-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)</b>
Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	<b>DC 16.0 - 20.0 V</b>
Polaridad Tensión de conmutación Vertical	<b>DC 11.0 - 14.0 V</b>
Polarización cruzada	<b>18 dB</b>
Rango de figura de ruido	<b>0.90 dB</b>
Rango de temperatura en la que opera	<b>-40 - 70 °C</b>
Rechazo de imagen (mín.)	<b>40 dB</b>
Salida espuria	<b>-60 dB</b>
Tipo de accesorio satelital	<b>LNB</b>
Tipo LNB	<b>Individual</b>

### Información de empaque

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>SLNB10SWT</b>
EAN single product:	<b>5412810320806</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810384839</b>
Envase	<b>Giftbox</b>
Contenido del envase	<b>LNB</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	65 mm	105 mm	65 mm	104 g
135	340 mm	335 mm	575 mm	14820 g

