Hoja de datos | LNB

Quad Monoblock 4.3° | Conexión de salida: 4x conector F | Rango de figura de ruido: 0.85 dB | Ganancia de Conversión: 52 - 67 dB | Blanco | Adecuado para: Astra1+ / Astra3

Marca: Nedis | Referencia: SLNBQDM43BK | Product EAN number: 5412810320820

Especificaciones de los productos

Adecuado para	**Astra1+**
	Astra3
Cantidad de productos por paquete	**1 uds.**
Color	**Blanco**
Conexión de salida	**4x conector F**
Consumo Actual	**0.20 A**
Frecuencia de salida de alta Band	**1.100 - 2.150 GHz**
Ganancia de Conversión	**52 - 67 dB**
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	**± 1,0 dB**
La conmutación de alta Band	**22 kHz**
La conmutación de banda baja	**0 kHz**
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	**11.7 - 12.75 GHz**
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	**10.7 - 11.7 GHz**
Materiales	**ABS**
	Metal
Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	**-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)**
Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	**DC 16,0 - 20,0 V**
Polaridad Tensión de conmutación Vertical	**DC 11,0 - 14,0 V**
Polarización cruzada	**20 dB**
Rango de figura de ruido	**0.85 dB**
Rango de temperatura en la que opera	**-35 - 70 °C**
Rechazo de imagen (mín.)	**40 dB**
Salida espuria	**-53 dB**
Tipo de accesorio satelital	**LNB**
Tipo LNB	**Quad Monoblock 4.3°**

Información de empaque

Marca	**Nedis**
Referencia	**SLNBQDM43BK**
EAN single product:	**5412810320820**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Envase	**Giftbox**
Contenido del envase	**Monobloque**

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	108 mm	105 mm	123 mm	348 g
30	395 mm	240 mm	555 mm	11400 g

5 412810 320820