

LNB | Monobloque Doble 6.0° | Conexión de salida: 2x conector F | Rango de figura de ruido: 0.85 dB | Ganancia de Conversión: 52 - 67 dB | Negro | Adecuado para: Astra+ / Hotbird



Especificaciones de los productos SLNBTM60BK:

Adecuado para	Astra+ Hotbird	Materiales	ABS Metal
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Oscilador local de frecuencia de ruido de fase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Color	Negro	Polaridad Tensión de conmutación Horizontal	DC 16.0 - 20.0 V
Conexión de salida	2x conector F	Polaridad Tensión de conmutación Vertical	DC 11.0 - 14.0 V
Consumo Actual	0.17 A	Polarización cruzada	20 dB
Frecuencia de salida de alta Band	1100 - 2150 GHz	Rango de figura de ruido	0.85 dB
Ganancia de Conversión	52 - 67 dB	Rango de temperatura en la que opera	-35 - 70 °C
Ganancia Planitud Ancho de banda 26 MHz	± 0,5 dB	Rechazo de imagen (mín.)	40 dB
La conmutación de alta Band	22 kHz	Salida espuria	-53 dB
La conmutación de banda baja	0 kHz	Tipo de accesorio satelital	LNB
La entrada de frecuencia de alto rango de la banda	11.7 - 12.75 GHz	Tipo LNB	Monobloque Doble 6.0°
La entrada de frecuencia Rango de banda baja	10.7 - 11.7 GHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	SLNBTM60BK
EAN single Product	5412810320882
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Monobloque

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	108 mm	110 mm	125 mm	338 g
30	400 mm	240 mm	560 mm	11020 g

