

Radio cocina | Diseño de gabinete | FM | Alimentado por la red | Digital | 1.5 W | 2 " | Pantalla azul negro | Despertador | Blanco / Plata

Especificaciones de los productos RDFM4000WT:

Altavoz RMS	0.5 W
Banda de radio compatible	FM
Batería de respaldo de energía	Sí
Cable de alimentación lado A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Canales del altavoz	2.0
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Blanco Plata
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	4 W
Consumo de energía en modo de espera	0.47 W
Despertador	Sí

Diseño de radio	Diseño de gabinete
Estaciones preestablecidas FM	30
Interruptores	1x 3.5 mm
Longitud del cable de alimentación	1.40 m
Materiales	ABS
Mid-range size	2 "
Minutero	Sí
Pantalla	Pantalla azul negro
Pantalla regulable	Sí
Potencia pico del altavoz	1.5 W
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	AUX
	Radio
Requiere baterías (no incluidas)	2x AA/LR6
Salida de auriculares	Sí

Salida de sonido	Stereo
Tamaño de pantalla	2 "
Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz
Tipo de antena	Externo
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Tipo de radio	Radio de cocina
Tipo de sintonía	Digital

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM4000WT
EAN single Product	5412810326532
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384365
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio 4x tornillos

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	65 mm	150 mm	265 mm	634 g
20	325 mm	325 mm	540 mm	13160 g

