

Radio FM | Diseño portátil | FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Analógico | 1.5 W | Salida de auriculares | Asa de transporte | Aluminio / Negro



Especificaciones de los productos RDFM1320SI:

Altavoz RMS	0.5 W	Reproducción de medios	AUX
Asa de transporte	Sí		Radio
Banda de radio compatible	FM	Requiere baterías (no incluidas)	4x AA/LR6
Canales del altavoz	Mono	Salida de auriculares	Sí
Color	Aluminio	Salida de conexiones	1x 3.5 mm
	Negro	Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Tipo de antena	Externo
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	5.0 W	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
Diseño de radio	Diseño portátil		Alimentado por la red
Longitud del cable de alimentación	1.20 m	Tipo de radio	Radio FM
Materiales	ABS	Tipo de sintonía	Analógico
Máximo tiempo de batería	6 horas		
Potencia pico del altavoz	1.5 W		
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM1320SI
EAN single Product	5412810329540
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384303
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM Cable de alimentación (UE)

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	105 mm	135 mm	230 mm	607 g
10	250 mm	285 mm	535 mm	6900 g

