

Radio FM | Diseño portátil | AM / FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Analógico | 1.8 W | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares | Asa de transporte | Gris / Negro



Especificaciones de los productos RDFM1340GY:

Altavoz RMS	0.6 W
Asa de transporte	Sí
Banda de radio compatible	AM FM
Cable de alimentación lado A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Cable de alimentación lado B	C7
Canales del altavoz	1.0
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Gris Negro
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	3.50 W
Consumo de energía en modo de espera	0.40 W

Corriente de Entrada	1.0 A
Diseño de radio	Diseño portátil
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Materiales	ABS
Máximo tiempo de batería	10 horas
Mid-range size	3 "
Pantalla	Pantalla blanca negra
Potencia pico del altavoz	1.8 W
Rango de frecuencia AM	530-1600 kHz
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	Radio
Requiere baterías (no incluidas)	3x C/LR14
Salida de auriculares	Sí
Salida de conexiones	1x 3.5 mm

Salida de sonido	Mono
Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz
Tipo de antena	Externo
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías Alimentado por la red
Tipo de radio	Radio FM
Tipo de sintonía	Analógico

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	RDFM1340GY
EAN single Product	5412810329564
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384327
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM/AM Cable de alimentación (UE)

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

