

nedis

Hoja de datos | Radio FM

Diseño portátil | AM / FM | Alimentado por baterías / Alimentado por la red | Analógico | 1.8 W | Pantalla blanca negra | Salida de auriculares | Asa de transporte | Gris / Negro

Marca: Nedis | Referencia: RDFM1340GY | Product EAN number: 5412810329564

Especificaciones de los productos

Altavoz RMS	0.6 W
Asa de transporte	Sí
Banda de radio compatible	AM
	FM
Cable de alimentación lado A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Cable de alimentación lado B	C7
Canales del altavoz	1.0
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Color	Gris
	Negro
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	3.50 W
Consumo de energía en modo de espera	0.40 W
Corriente de Entrada	1.0 A
Diseño de radio	Diseño portátil
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.50 m
Materiales	ABS
Máximo tiempo de batería	10 horas
Mid-range size	3 "
Pantalla	Pantalla blanca negra
Potencia pico del altavoz	1.8 W
Rango de frecuencia AM	530-1600 kHz
Rango de frecuencia FM	87.5 - 108 MHz
Reproducción de medios	Radio
Requiere baterías (no incluidas)	3x C/LR14
Salida de auriculares	Sí
Salida de conexiones	1x 3.5 mm
Salida de sonido	Mono
Tensión de entrada	100 - 230 V AC 50 Hz

Tipo de antena	Externo
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por baterías
	Alimentado por la red
Tipo de radio	Radio FM
Tipo de sintonía	Analógico

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	RDFM1340GY
EAN single product:	5412810329564
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810384327
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Radio FM/AM
	Cable de alimentación (UE)

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	80 mm	180 mm	220 mm	703 g
12	230 mm	365 mm	480 mm	8900 g

