

Amplificador CATV | Ganancia: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Número de salidas: 2 | Vía de retorno | Plata



Especificaciones de los productos SAMP41120ME:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Rango de frecuencias	85 - 1218 MHz
Color	Plata	Ruido	5.5 dB
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Tensión de entrada	5 V DC
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Tipo de accesorio de CATV	Amplificador CATV
Corriente de Entrada	1.0 A	Tipo de conector	F
Ganancia	12 dB	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Impedancia	75 Ohm	Vía de retorno	Sí
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.80 m		
Materiales	Metal		
Max ruta de retorno	-6 dB		
Nivel de salida	108 dBuV		
Número de entradas	1		
Número de salidas	2		
Rango de frecuencia de retorno	5-65 MHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Amplificador Adaptador de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	105 mm	50 mm	180 mm	260 g
10	255 mm	120 mm	305 mm	2820 g
40	330 mm	265 mm	520 mm	11740 g

