

Amplificador CATV | Ganancia: 9 dB | 85 - 1218 MHz | Número de salidas: 4 | Vía de retorno | Plata



Especificaciones de los productos SAMP41148ME:

Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Rango de frecuencias	85 - 1218 MHz
Color	Plata	Ruido	5.5 dB
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Tensión de entrada	5 V DC
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Tipo de accesorio de CATV	Amplificador CATV
Corriente de Entrada	1.0 A	Tipo de conector	F
Ganancia	9 dB	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Impedancia	75 Ohm	Vía de retorno	Sí
Longitud de adaptador de corriente del cable	1.80 m		
Materiales	Metal		
Max ruta de retorno	-9 dB		
Nivel de salida	105 dBuV		
Número de entradas	1		
Número de salidas	4		
Rango de frecuencia de retorno	5-65 MHz		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	SAMP41148ME
EAN single Product	5412810330461
EAN Inner Carton	5412810396801
EAN Outer Carton	5412810384587
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Amplificador Adaptador de alimentación

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	105 mm	50 mm	180 mm	268 g
10	255 mm	125 mm	300 mm	2837 g
40	325 mm	275 mm	520 mm	11900 g

