

Cargador de pared | 1x 3.0 A | Número de salidas: 1 | USB-A | No Incluye Cable | 18 W | Selección Automática de Voltaje

Especificaciones de los productos WCQC302AWT:

Apto para dispositivos	Universal	Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Apto para marcas	Universal	Tensión de salida	3.6 V DC
Color	Blanco	Tipo de cable	No Incluye Cable
Compatible con dispositivo	Smartphone y tableta	Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por la red
Conector de alimentación	Euro / Type C (CEE 7/16)	Tipo de puerto	USB-A
Consumo máximo de energía	18 W		
Corriente de Entrada	0.5 A		
Corriente de salida	1x 3.0 A		
Incluye cable	No		
Materiales	Plástico		
Máxima salida de corriente por puerto	3.0 A		
Número de salidas	1		
Selección de tensión de salida	Selección Automática de Voltaje		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	WCQC302AWT
EAN single Product	5412810330140
EAN Inner Carton	5412810395835
EAN Outer Carton	5412810381722
Envase	
Contenido del envase	Cargador de pared Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	40 mm	145 mm	105 mm	98 g
10	225 mm	160 mm	225 mm	1080 g
40	340 mm	260 mm	470 mm	5000 g

