

Cuello de cisne | Llamadas manos libres | 1.5 " | Pantalla LED | Bluetooth® | 5.0 V DC / 1.0 A / 5.0 V DC / 2.4 A | Refuerzo de graves | Google Assistant / Siri | Negro

Marca: Nedis | Referencia: CATR102BK | Product EAN number: 5412810330706

Especificaciones de los productos

Banda de radio compatible	FM
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Carga USB	5.0 V DC / 1.0 A
	5.0 V DC / 2.4 A
Códecs de audio compatibles	FLAC
	MP3
	WAV
Color	Negro
Conector de alimentación	Adaptador para coche
Corriente de Entrada	2 A
Corriente de salida	1.0 A
	2.4 A
Diseño del transmisor	Cuello de cisne
Frecuencia de respuesta	20 Hz - 20 KHz
Llamadas manos libres	Sí
Materiales	ABS
Máximo alcance de transmisión de antena	-0.68 dBi
Máximo poder de transmisión	4 dBm
Micrófono incorporado	Sí
Pantalla	Pantalla LED
Perfiles Bluetooth® compatibles	A2DP
	AVRCP
	HSP
Rango de frecuencia de transmisión	2402 - 2480 MHz
Rango de frecuencia FM	87.6 - 107.9 MHz
Refuerzo de graves	Sí
Relación señal a ruido (SNR)	43 dB
Salida(s) de potencia	2x USB
Soporte de control de voz	Google Assistant
	Siri
Tamaño de pantalla	1.5 "
Tecnología inalámbrica compatible	Bluetooth®

Tensión de entrada	12 - 24 V DC
Tensión de salida	5 V DC
Tipo de fuente de alimentación	Coche Alimentado
Versión de Bluetooth®	5.0

Información de empaque

Marca	Nedis
Referencia	CATR102BK
EAN single product:	5412810330706
EAN Inner carton:	5412810396290
EAN Outer carton:	5412810383337
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Transmisor FM Bluetooth®
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
6	225 mm	115 mm	390 mm	1100 g
36	420 mm	375 mm	470 mm	7420 g

