

**Transmisor FM Car Audio | Inclinable | Llamadas manos libres | 1.1 " | Pantalla LED | Bluetooth® | PD 18 W / 5.0 V DC / 1.0 A | Carga rápida | Google Assistant / Siri | Gris / Negro**

**Especificaciones de los productos CATR130BK:**

Banda de radio compatible	<b>FM</b>
Cantidad de productos por paquete	<b>1 uds.</b>
Carga rápida	<b>Sí</b>
Carga USB	<b>5.0 V DC / 1.0 A</b>
	<b>PD 18 W</b>
Códecs de audio compatibles	<b>FLAC</b>
	<b>MP3</b>
	<b>WAV</b>
Color	<b>Gris</b>
	<b>Negro</b>
Conector de alimentación	<b>Adaptador para coche</b>
Corriente de Entrada	<b>3 A</b>
Corriente de salida	<b>1.0 A</b>
Diseño del transmisor	<b>Inclinable</b>
Frecuencia de respuesta	<b>20 Hz - 20 KHz</b>

Llamadas manos libres	<b>Sí</b>
Materiales	<b>ABS</b>
Máximo alcance de transmisión de antena	<b>-0.68 dBi</b>
Máximo poder de transmisión	<b>4 dBm</b>
Micrófono incorporado	<b>Sí</b>
Pantalla	<b>Pantalla LED</b>
Perfiles Bluetooth® compatibles	<b>A2DP</b>
	<b>AVRCP</b>
	<b>HSP</b>
Rango de frecuencia de transmisión	<b>2402 - 2480 MHz</b>
Rango de frecuencia FM	<b>87.6 - 107.9 MHz</b>
Relación señal a ruido (SNR)	<b>45 dB</b>
Salida(s) de potencia	<b>1x USB</b>
	<b>1x USB-C™</b>

Soporte de control de voz	<b>Google Assistant</b>
	<b>Siri</b>
Tamaño de pantalla	<b>1.1 "</b>
Tecnología inalámbrica compatible	<b>Bluetooth®</b>
Tensión de entrada	<b>12 - 24 V DC</b>
Tensión de salida	<b>5 V DC</b>
Tipo de fuente de alimentación	<b>Coche Alimentado</b>
Versión de Bluetooth®	<b>5.0</b>

**Información de empaque:**

Marca	<b>Nedis</b>
Referencia	<b>CATR130BK</b>
EAN single Product	<b>5412810330720</b>
EAN Inner Carton	<b>5412810396351</b>
EAN Outer Carton	<b>5412810383399</b>
Envase	<b>Giftbox with eurolock</b>
Contenido del envase	<b>Transmisor FM Bluetooth®</b>
	<b>Guía de inicio rápido</b>

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
6	220 mm	110 mm	390 mm	980 g
36	410 mm	370 mm	460 mm	6700 g

