

Reloj Despertador con carga inalámbrica | Certificación Qi | 5 / 7.5 / 10 / 15 W | USB-A Macho | Luz Nocturna | Alarma 2 Tiempos | función de repetición



Especificaciones de los productos WCACQ30BK:

Baterías incluidas	Sí
Cable de alimentación lado A	USB A Macho
Cable de alimentación lado B	USB-C™
Cantidad de productos por paquete	1 uds.
Certificación Qi	Sí
Color	Negro
Color de luz	Multicolor
Color de pantalla	Blanco
Conector de alimentación	USB
Control de brillo del monitor	Si, 3 niveles
Corriente de Entrada	2 A
	3 A
Corriente de salida	1.0 A
	1.1 A
	1.67 A
	2 A
	2.5 A

Funcion de carga rápida	Sí
función de repetición	Sí
Funciones de seguridad	Protección contra sobrecalentamiento
Incluye cable	Sí
Indicador de uso LED	Sí
Interruptores	USB-C™ Hembra
Longitud del cable de alimentación	1 m
Materiales	ABS
Máximo poder de transmisión	-7.85 dBµA/m @ 10m
Número de horas de alarma	Alarma 2 Tiempos
Potencia de salida	10 W
	15 W

	5 W
	7.5 W
Rango de frecuencia de transmisión	1102 - 1288 MHz
Requiere baterías (incluidas)	1x CR2032
Salida de conexiones	USB-A Macho
Tensión de entrada	12 V DC
	5 V DC
	9 V DC
Tensión de salida	5 V DC
	9 V DC
Tipo de fuente de alimentación	Alimentado por USB
Tipo de lámpara	Luz Nocturna

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	WCACQ30BK
EAN single Product	5412810405183
EAN Inner Carton	5412810405916
EAN Outer Carton	5412810405923
Envase	Giftbox with eurolock
Contenido del envase	Reloj despertador
	Guía de inicio rápido

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	85 mm	235 mm	135 mm	390 g
6	175 mm	405 mm	240 mm	2600 g
24	355 mm	425 mm	505 mm	11220 g

