Radio de Emergencia | Diseño portátil | DAB+ / FM | Alimentado por baterias / Alimentado por USB / Manivela / Solar Powered | Despertador | Negro / Verde

5 412810 444175

Especificaciones de los productos RDDBCR2000GN:

Altavoz RMS	**1 W**
Banda de radio compatible	**DAB+**
	FM
Canales del altavoz	**1.0**
Cantidad de productos por paquete	**1 uds.**
Capacidad de la batería	**2500 mAh**
Carga inalámbrica	**No**
Carga USB	**Sí**
Color	**Negro**
	Verde
Consumo de alimentación en modo de funcionamiento	**5 W**
Consumo de energía en modo de espera	**0.1 W**
Controlado a distancia	**No**
Corriente de Entrada	**1.0 A**
DAB + estaciones preestablecidas	**40 uds.**

Despertador	**Sí**
Diseño de radio	**Diseño portátil**
Estaciones preestablecidas FM	**40**
Interruptores	**USB-A Hembra**
	USB-C™ Hembra
Materiales	**Plástico**
Máximo tiempo de batería	**15 horas**
Mid-range size	**0 "**
Pantalla	**LCD**
Pantalla regulable	**No**
Potencia pico del altavoz	**8 W**
Rango de frecuencia DAB +	**174 - 240 MHz**
Rango de frecuencia FM	**87.5 - 108 MHz**
Reproducción de medios	**Radio**
Requiere baterías (incluidas)	**N/A**
Salida de auriculares	**No**

Salida de sonido	**Mono**
Tamaño de pantalla	**1.46 "**
Tensión de entrada	**5 V DC**
Tiempo de carga	**3.5 h**
Tipo de antena	**Antena**
Tipo de energía de batería	**Ion de litio incorporado**
Tipo de fuente de alimentación	**Alimentado por baterias**
	Alimentado por USB
	Manivela
	Solar Powered
Tipo de radio	**DAB+ Radio**
Tipo de sintonía	**Digital**
Tipo de visualización	**Display LCD**

Información de empaque:

Marca	**Nedis**
Referencia	**RDDBCR2000GN**
EAN single Product	**5412810444175**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810444267**
Envase	**Box**
Contenido del envase	**Radio de manivela**
	Guía de inicio rápido

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	80 mm	95 mm	160 mm	385 g
12	255 mm	210 mm	325 mm	4920 g