



Interruptor de Alimentación SmartLife | Zigbee 3.0 | 2.5 W | Conexión terminal / Puerta de Garaje | App disponible para: Android™ / IOS



Especificaciones de los productos ZBGDN10RD:

App disponible para	Android™	Máximo poder de transmisión	10 dBm
	IOS	Montaje	Soporte de Pared
Cantidad de productos por paquete	1 uds.	Potencia de salida	2.5 W
Color	Rojo	Rango de frecuencia de transmisión	2400 - 2484 MHz
Compatible con	Nedis® SmartLife	Rango de temperatura en la que opera	-10 - 40 °C
Conexión de entrada de potencia de dispositivo	Conexión terminal	Salida(s) de potencia	Conexión terminal
	Puerta de Garaje		Puerta de Garaje
Consumo máximo de energía	2 W	Tecnología inalámbrica compatible	Zigbee 3.0
Corriente de Entrada	5 A	Tensión de entrada	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Corriente de salida	5 A		
Estanqueidad	IP20		
Materiales	Plástico		
Máximo alcance de transmisión de antena	2 dBi		

Información de empaque:

Marca	Nedis
Referencia	ZBGDN10RD
EAN single Product	5412810452194
EAN Inner Carton	5412810452286
EAN Outer Carton	5412810452293
Envase	Giftbox
Contenido del envase	Módulo de abridor de puerta de garaje inteligente

Leer más en línea

Cantidad	L x	A x	A (mm)	Peso
1	30 mm	155 mm	65 mm	83 g
10	165 mm	70 mm	260 mm	911 g
100	280 mm	370 mm	345 mm	9580 g

