

nedis

Detector de movimiento

**Interior | 2 cables | Type F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 - 100 W | 100 W | 500 W
| 2 - 2000 Lux | La tecnología de sensores: PIR | Sensor de alcance: 0.0 - 9.0 m**

Marca: Nedis | Referencia: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Inner Carton EAN: | Outer Carton EAN:



El sensor de movimiento por infrarrojos de Nedis evita que la luz se funda sin darnos cuenta, una característica muy positiva para el medioambiente... y para su factura eléctrica.

También ofrece la comodidad de no tener que encender la luz de forma manual.

El sensor cuenta con un retardo ajustable y ajustes de sensibilidad a la luz. Además, está equipado con un interruptor de encendido/apagado/PIR en la parte delantera.

El sensor de movimiento por infrarrojos se instala de forma sencilla en una caja integrada estándar con una profundidad mínima de instalación de 30 mm (orificios de montaje de 60 mm entre cada centro).

Este modelo es adecuado para instalaciones de 2 cables (activo y neutro).



Características

- Instalación de 2 cables
- Opción de luz ambiental ajustable
- Retardo ajustable
- Instalación con una profundidad de tan solo 30 mm
- Orificios de montaje de 60 mm entre cada centro que se ajustan a cajas de instalación estándar

