



FM-lähetin Autoon | Joutsenkaula | Hands free - puhelut | 0.4 " | LCD Näyttö | Bluetooth® | 5.0 V DC / 0.5 A | Google Assistant / Siri | Musta



Tuotteen tekniset tiedot CATR100BK:

Bluetooth® versio	4.2	Signaali-kohinasuhde (SNR)	30 dB
FM taajuusalue	87.5 - 108 MHz	Sisäänrakennettu mikrofoni	Kyllä
Hands free - puhelut	Kyllä	Taajuusvaste	30 Hz - 15 kHz
Kauko-ohjattu	Ei	Tuettu langaton tekniikka	Bluetooth®
Lähettimen tyyli	Joutsenkaula	Tuetut äänikoodekit	MP3
Lähetystaajuuden alue	2402 - 2480 MHz		WAV
Lähtöjännite	5 V DC	Tuetut radiotaajuudet	FM
Lähtövirta	0.5 A	Tuki ääniohjaukselle	Google Assistant
Laitteen lähtövirran liittimet	1x USB		Siri
Maksimi lähetysantennin vahvistus	0.58 dBi	Tulojännite	12 - 24 V DC
Maksimi lähetysteho	0 dBm	Tuloliitäntä	1x 3.5 mm
Materiaali	ABS-Muovi	Tulovirta	1.0 A
Näytön koko	0.4 "	USB-lataus	5.0 V DC / 0.5 A
Näyttö	LCD Näyttö	Väri	Musta
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
		Virtapistoke	Autoadapteri

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CATR100BK
EAN single Product	5412810266715
EAN Inner Carton	5412810396276
EAN Outer Carton	5412810383313
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	1 x Bluetooth®-FM-lähetin 1 x kaukosäädin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
5	125 mm	220 mm	390 mm	899 g
20	400 mm	240 mm	500 mm	4286 g

