

2 mikrofonia | Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö | Musiikin äänenvoimakkuuden säätö | Kaikutoiminto | Musta

Merkki: Nedis | Tuotenumero: MIXK050BK | Product EAN number: 5412810283972

Tuotteen tekniset tiedot

Kaikutoiminto	Kyllä
Kanavien määrä	2 Kanavaa
Lähtöliitäntä	1x RCA
Laitteen tulovirran liittimet	DC 5.5 mm x 2.1 mm
Materiaali	ABS-Muovi
Mikrofonin äänenvoimakkuuden säätö	Kyllä
Mikrofonin liitäntä	XLR
Mikrofonin tyyppi	Langallinen
Musiikin äänenvoimakkuuden säätö	Kyllä
Signaalin kantama (esteeetön)	3.60 m
Sisältyvien mikrofonien määrä	2 mikrofonia
Taajuusvaste	600 Hz - 12 kHz
Tulojännite	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Tuloliitäntä	1x RCA
	2x 6.35 mm
Väri	Musta
Vastaanottimen korkeus	40 mm
Vastaanottimen leveys	170 mm
Vastaanottimen paino	852 g
Vastaanottimen syvyys	100 mm
Virtakaapelin pää A	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Virtalähteen kaapelin pituus	1.83 m
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	MIXK050BK
EAN single product:	5412810283972
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Karaokesetti
	2 x mikrofoni

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	335 mm	54 mm	220 mm	1029 g
5	350 mm	280 mm	230 mm	5540 g

