



Tuote-esite | FM-radio | RDFM5000BN





FM-radio | Pöytämalli | AM / FM | Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | Analoginen | 4.5 W | Kantokahva | Ruskea



Tuotteen tekniset tiedot RDFM5000BN:

Äänen lähtötyyppi	Mono	Tulojännite	100 - 230 V AC 50 Hz
AM taajuusalue	522-1620 kHz	Tuloliitäntä	1x 3.5 mm
Antennin tyyppi	Ulkoinen	Tulovirta	0.4 A
FM taajuusalue	88 - 108.5 MHz	Vaatii paristot (ei sisälly)	6x C/LR14
Kaiutinkanavat	Mono	Väri	Ruskea
Kaiuttimen huipputeho	4.5 W	Virityksen tyyppi	Analoginen
Kaiuttimen RMS	1.5 W	Virrankulutus käyttötilassa	5.5 W
Kantokahva	Kyllä	Virtakaapelin pää A	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Kuulokkeiden lähtöliitäntä	Ei		UK / Tyyppi G
Lähtöliitäntä	1x 3.5 mm	Virtakaapelin pää B	C7
Materiaali	ABS-Muovi	Virtakaapelin pituus	1.65 m
Median toisto	Radio	Virtalähteen tyyppi	Paristokäyttöinen
Mid-range size	3.9 "		Verkkovirtakäyttöinen
Radion malli	Pöytämalli		
Radion tyyppi	FM radio		
Suurin akun toisto aika	40 tuntia	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Tuetut radiotaajuudet	AM		UK / Tyyppi G
	FM		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	RDFM5000BN
EAN single Product	5412810292134
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	1 x radio
	1 x virtajohto

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	155 mm	255 mm	350 mm	2200 g
4	325 mm	535 mm	365 mm	9520 g

