

nedis

Tuote-esite | Invertteri Muunnettu

Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Lähtöliitännän huipputeho: 600 W | Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin | Hopea

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIMS30012 | Product EAN number: 5412810300440

Tuotteen tekniset tiedot

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	600 W
Lähtöteho	300 W
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3) USB-A
Maksimi virrankulutus	600 W
Materiaali	Alumiini
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistorasioiden määrä	1 kpl
Sisääntulon tyyppi	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	90 %
Toimii kaukosäätimellä	Ei
Tulojännite	12 V DC
Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja Akun varauksen sammumissuoja Lähtöjännitteen oikosulkusuoja Lämpösuojaus Liian korkean tulojännitteen suoja Ylikuormitussuoja
USB portteja yhteensä	1
Väri	Hopea
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS30012
EAN single product:	5412810300440
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374007
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri Tupakansytyttimen pistoke

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	140 mm	90 mm	220 mm	1100 g
16	295 mm	390 mm	460 mm	18460 g

