



Tuote-esite | Invertteri Muunnettu

Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 4000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 8000 W | Ruuviliitin | Hopea

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIMS400012 | Product EAN number: 5412810300488

Tuotteen tekniset tiedot

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	8000 W
Lähtöteho	4000 W
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)
Maksimi virrankulutus	8000 W
Materiaali	Alumiini
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistorasioiden määrä	2 kpl
Sisääntulon tyyppi	Ruuviliitin
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	90 %
Toimii kaukosäätimellä	Ei
Tulojännite	12 V DC
Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
	Akun varauksen sammumissuoja
	Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
	Lämpösuojaus
	Liian korkean tulojännitteen suoja
	Ylikuormitussuoja
Väri	Hopea
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Ruuviliitin

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS400012
EAN single product:	5412810300488
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	2 x DC-virtakaapeli

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	350 mm	285 mm	680 mm	14440 g

