

nedis

Tuote-esite | Invertteri Muunnettu

**Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) |
230 V AC 50 Hz | 1000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 2400 W |
Akkukiinnike | Hopea**

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIMS1000W12 | Product EAN number: 5412810300600

Tuotteen tekniset tiedot

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	2400 W
Lähtöteho	1000 W
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)
Maksimi virrankulutus	2400 W
Materiaali	Alumiini
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistorasioiden määrä	2 kpl
Sisääntulon tyyppi	Akkukiinnike
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	90 %
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä
Tulojännite	12 V DC
Turvaominaisuudet	Akun väärän napaisuuden suoja
	Akun varauksen sammumissuoja
	Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
	Lämpösuojaus
	Liian korkean tulojännitteen suoja
	Ylikuormitussuoja
Väri	Hopea
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Akkukengät

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIMS1000W12
EAN single product:	5412810300600
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810373895
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	290 mm	140 mm	390 mm	4320 g
2	310 mm	310 mm	405 mm	9380 g

