

Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1000 W | Lähtöliitännän huipputeho: 2000 W | Ruuviliitin | Puhdas siniaalto | Sulake | Sininen

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIPS100012 | Product EAN number: 5412810300631

Tuotteen tekniset tiedot

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	2000 W
Lähtöliitäntöjen määrä	1
Lähtöteho	1000 W
Lähtövirran aaltomuoto	Puhdas siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)
Maksimi virrankulutus	2000 W
Materiaali	Alumiini
Pakkaussessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistokannan tyyppi	F (CEE 7/3)
Sisääntulon tyyppi	Ruuviliitin
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	85 %
Toimii kaukosäätimellä	Kyllä
Tulojännite	12 V DC
Turvaominaisuudet	Akun varauksen sammumissuoja
	Lähtöjännitteen oikosulkusuoja
	Lämpösuojaus
	Liian alhainen tulojännitteen suoja
	Liian korkean tulojännitteen suoja
	Ylikuormitussuoja
Väri	Sininen
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Ruuviliitin

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIPS100012
EAN single product:	5412810300631
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	5412810374090
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	310 mm	145 mm	465 mm	4380 g
4	495 mm	315 mm	640 mm	18880 g

