



Tuote-esite | Liiketunnistin

Sisäkäyttöinen | 2-johdin | Tyyppi F (CEE 7/7) | 160 ° | 5 -100 W | 100 W | 500 W | 2 - 2000 Lux | Anturitekniikka: PIR | Anturi ulottuvilla: 0.0 - 9.0 m

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIRII40WT | Product EAN number: 5412810310524

Tuotteen tekniset tiedot

Aika-asetus	10 sec - 7 min
Anturi ulottuvilla	0.0 - 9.0 m
Anturitekniikka	PIR
Hämäraasetukset	2 - 2000 Lux
Kaukosäädin	Ei
Kodinkone	Sisäkäyttöinen
Kulma kattavuus horisontaalisen	160 °
Laitteen tulovirran liittimet	2-johdin
Lämpötila-alue	-20 - 40 °C
Liiketunnistin	Kyllä
Max lähtöteho fluoresent lamppu	100 W
Max lähtöteho hehkumistila lamppu	500 W
Max teho hehkulamppuja	5 -100 W
Montaasi	Asennus
Ohjaus mobiilisovelluksella	Ei
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Säädettävä ajastin	Kyllä
Säädettävä herkkyys	Ei
	Kyllä
Tulojännite	230 V AC 50 Hz
Väri	Valkoinen
Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Virtapistoke	Tyyppi F (CEE 7/7)

Pakkaustiedot

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIRII40WT
EAN single product:	5412810310524
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Pakkaus	Giftbox with eurolock
Pakkaussisältö	Infrapunaliiketunnistin
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	113 mm	95 mm	55 mm	113 g
50	275 mm	210 mm	572 mm	6120 g

