

FM-radio | Työmaaradio | FM | Paristokäyttöinen / Verkkovirtakäyttöinen | Digitaalinen | 15 W |
Näytön koko: 2.2 " | Sinivalkoinen näyttö | IPX5 | Kantokahva | Keltainen / Musta



Tuotteen tekniset tiedot RDFM3100YW:

Äänen lähtötyyppi	Mono	Kumi
Antennin tyyppi	Ulkoinen	Median toisto
Bluetooth® versio	4.2	AUX
Esiasetetut FM asemat	20	Radio
FM taajuusalue	87.5 - 108 MHz	Mid-range size
IP suojaluokitus	IPX5	Näytön koko
Iskunsuojaus	Kyllä	2.2 "
Kaiutinkanavat	1.0	Näyttö
Kaiuttimen huipputeho	15 W	Sinivalkoinen näyttö
Kaiuttimen RMS	5 W	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä
Kantokahva	Kyllä	1 kpl
Lähetystaajuuden alue	2402 - 2480 MHz	Radion malli
Laitteen tulovirran liittimet	DC virtaliitin	Työmaaradio
Maksimi lähetysantennin vahvistus	0 dBi	Radion tyyppi
Maksimi lähetysteho	-6 dBm	FM radio
Materiaali	ABS-Muovi	Suurin akun toisto aika
		22 tuntia
		Tuetut radiotaajuudet
		FM
		Tulojännite
		9 V DC
		Tuloliitäntä
		1x 3.5 mm
		Tulovirta
		1.0 A
		Vaatii paristot (ei sisälly)
		6x C/LR14
		Väri
		Keltainen
		Musta
		Virityksen tyyppi
		Digitaalinen
		Virrankulutus käyttötilassa
		8 W
		Virrankulutus valmiustilassa
		0 W
		Virtakaapelin pää A
		C7
		Virtakaapelin pää B
		DC virtaliitin
		Virtalähteen kaapelin pituus
		1.50 m
		Virtalähteen tyyppi
		Paristokäyttöinen
		Verkkovirtakäyttöinen
		Virtapistoke
		Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	RDFM3100YW
EAN single Product	5412810326266
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810384358
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Työmaaradio
	Virtakaapeli

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	200 mm	330 mm	205 mm	2540 g
4	420 mm	355 mm	420 mm	10860 g

