



TV Vahvistin | Vahvistus: 12 dB | 85 - 1218 MHz | Lähtöliitäntöjen määrä: 2 | Paluukanava | Hopea



Tuotteen tekniset tiedot SAMP41120ME:

CATV tarvikkeen tyyppi	CATV vahvistin	Vahvistus	12 dB
Impedanssi	75 Ohm	Väri	Hopea
Kohinaluku	5.5 dB	Virtalähteen kaapelin pituus	1.80 m
Lähtöliitäntöjen määrä	2	Virtalähteen tyyppi	Verkkovirtakäyttöinen
Lähtötaso	108 dBuV		
Laitteen tulovirran liittimet	DC 1.35 x 3.5 x 7.0 mm	Virtapistoke	Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Liittimen tyyppi	F		
Materiaali	Metalli		
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		
Paluukanava	Kyllä		
Paluutaajuusalue	5-65 MHz		
Suurin paluukanavien määrä	-6 dB		
Taajuusalue	85 - 1218 MHz		
Tulojännite	5 V DC		
Tulojen lukumäärä	1		
Tulovirta	1.0 A		

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	SAMP41120ME
EAN single Product	5412810327133
EAN Inner Carton	5412810396795
EAN Outer Carton	5412810384563
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Vahvistin
	Virtasovitin

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	105 mm	50 mm	180 mm	260 g
10	255 mm	120 mm	305 mm	2820 g
40	330 mm	265 mm	520 mm	11740 g

