



Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Lähtöliitännän huipputeho: 300 W



Tuotteen tekniset tiedot PIM15012FGY:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz
Lähtöliitännän huipputeho	300 W
Lähtöteho	150 W
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3)
	USB-A
Maksimi virrankulutus	300 W
Materiaali	Alumiini
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Pistorasioiden määrä	1 kpl
Sisääntulon tyyppi	Tupakansytytinliitin
Sulake	Kyllä
Tehokkuus	85 %
Toimii kaukosäätimellä	Ei
Tulojännite	12 V DC

Turvaominaisuudet	Liian alhainen tulojännitteen suoja
	Liian korkean tulojännitteen suoja
	Oikosulkusuojaus
	Ylikuormitussuoja
	Ylikuumenemissuoja
USB portteja yhteensä	1
Väri	Hopea
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Tupakansytytinliitin

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIM15012FGY
EAN single Product	5412810449088
EAN Inner Carton	5412810449255
EAN Outer Carton	5412810449262
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri tupakansytyttimen kaapelilla (80 cm)

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	115 mm	90 mm	205 mm	586 g
10	415 mm	130 mm	440 mm	6120 g
30	440 mm	410 mm	465 mm	19520 g

