



Invertteri Muunnettu Siniaalto | Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W | Lähtöliitännän huipputeho: 600 W



Tuotteen tekniset tiedot PIM30012FGY:

Lähtöjännite	230 V AC 50 Hz	Toimii kaukosäätimellä	Ei
Lähtöliitännän huipputeho	600 W	Tulojännite	12 V DC
Lähtöteho	300 W		Liian alhainen tulojännitteen suoja
Lähtövirran aaltomuoto	Muunneltu siniaalto	Turvaominaisuudet	
Laitteen lähtövirran liittimet	Type F (CEE 7/3) USB-A		Liian korkean tulojännitteen suoja
Maksimi virrankulutus	600 W		Oikosulkusuojaus
Materiaali	Alumiini		Ylikuormitussuoja
Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl		Ylikuumenemissuoja
Pistorasioiden määrä	1 kpl		
Sisääntulon tyyppi	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin	USB portteja yhteensä	1
Sulake	Kyllä	Väri	Hopea
Tehokkuus	85 %	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
		Virtapistoke	Paristokiinnikkeet + Tupakansytytin

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	PIM30012FGY
EAN single Product	5412810449118
EAN Inner Carton	5412810449293
EAN Outer Carton	5412810449309
Pakkaus	Giftbox
Pakkaussisältö	Invertteri Pika-aloitusopas

Lue lisää verkossa

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	170 mm	80 mm	210 mm	1102 g
5	215 mm	185 mm	395 mm	5720 g
20	420 mm	385 mm	455 mm	24220 g

