

FM-lähetin Autoon | Joutsenkaula | Hands free - puhelut | 2 " | Mustavalkoinen näyttö | Bluetooth® | PD 20 W / QC 3.0 | Pikalataus | Bassokorostus | Google Assistant / Siri | Musta



Tuotteen tekniset tiedot CATR1024BK:

Bassokorostus	Kyllä	Näytön koko	2 "
Bluetooth® versio	5.3	Näyttö	Mustavalkoinen näyttö
FM taajuusalue	87.6 - 107.9 MHz	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl
Hands free - puhelut	Kyllä	Pikalataus	Kyllä
Lähettimen tyyli	Joutsenkaula	Sisäänrakennettu mikrofoni	Kyllä
Lähetystaajuuden alue	2400 - 2483.5 MHz	Taajuusvaste	20 Hz - 20 KHz
Lähtöjännite	12 V DC	Tuettu langaton tekniikka	Bluetooth®
	3 V DC	Tuetut äänikoodekit	FLAC
	5 V DC		MP3
	9 V DC		WAV
Lähtövirta	1.0 A	Tuetut radiotaajuudet	FM
	2.2 A	Tuki ääniohjaukselle	Google Assistant
	2.4 A		Siri
Laitteen lähtövirran liittimet	USB-A	Tulojännite	12 - 24 V DC
	USB-C™	Tuloliitäntä	USB-A Naaras
Materiaali	ABS-Muovi		

	USB-C™ Naaras
Tulovirta	2 A
USB-lataus	PD 20 W
	QC 3.0
Väri	Musta
Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Virtapistoke	Autoadapteri

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CATR1024BK
EAN single Product	5412810451807
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451845
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	Bluetooth® FM -lähetin
	Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	60 mm	235 mm	80 mm	172 g
40	325 mm	255 mm	670 mm	7560 g

