

FM-lähetin Autoon | Joutsenkaula | Hands free - puhelut | 2 " | Mustavalkoinen näyttö | Bluetooth® | PD 20 W / QC 3.0 | Pikalataus | Bassokorostus | Google Assistant / Siri | Musta



Tuotteen tekniset tiedot CATR1024BK:

Bassokorostus	Kyllä	Näytön koko	2 "		USB-C™ Naaras
Bluetooth® versio	5.3	Näyttö	Mustavalkoinen näyttö	Tulovirta	2 A
FM taajuusalue	87.6 - 107.9 MHz	Pakkauksessa olevien tuotteiden määrä	1 kpl	USB-lataus	PD 20 W
Hands free - puhelut	Kyllä	Pikalataus	Kyllä		QC 3.0
Lähettimen tyyli	Joutsenkaula	Sisäänrakennettu mikrofoni	Kyllä	Väri	Musta
Lähetystaajuuden alue	2400 - 2483.5 MHz	Taajuusvaste	20 Hz - 20 KHz	Virtalähteen tyyppi	Autokäyttöinen
Lähtöjännite	12 V DC	Tuettu langaton tekniikka	Bluetooth®	Virtapistoke	Autoadapteri
	3 V DC	Tuetut äänikoodekit	FLAC		
	5 V DC		MP3		
	9 V DC		WAV		
Lähtövirta	1.0 A	Tuetut radiotaajuudet	FM		
	2.2 A	Tuki ääniohjaukselle	Google Assistant		
	2.4 A		Siri		
Laitteen lähtövirran liittimet	USB-A	Tulojännite	12 - 24 V DC		
	USB-C™	Tuloliitäntä	USB-A Naaras		
Materiaali	ABS-Muovi				

Pakkaustiedot:

Merkki	Nedis
Tuotekoodi	CATR1024BK
EAN single Product	5412810451807
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810451845
Pakkaus	Box
Pakkaussisältö	Bluetooth® FM -lähetin Pika-aloitusopas

Määrä	L x	W x	H (mm)	Paino
1	60 mm	235 mm	80 mm	172 g
40	325 mm	255 mm	670 mm	7560 g

