

nedis

Invertteri Muunnettu Siniaalto

Tulojännite: 12 V DC | Laitteen lähtövirran liittimet: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Lähtöliitännän huipputeho: 300 W | Tupakansytytinkiitin | Hopea

Merkki: Nedis | Tuotenumero: PIM15012FGY | Product EAN number: 5412810449088
Inner Carton EAN: 5412810449255 | Outer Carton EAN: 5412810449262



Tämä Nedis modifioitu siniaalto-invertteri on suunniteltu täyttämään liikkuvan elämäntyylin monipuoliset virrantarpeet, sillä se tarjoaa 150 W:n jatkuvan lähtötehon ja 300 W:n huipputehon.

Tehokasta tehoa tien päälle

Modifioidun siniaaltoinvertterimme avulla voit käyttää 230 VAC: n laitteita vaivattomasti 12 VDC: n akun kautta. Olitpa sitten tien päällä autollasi, nauttimassa ulkoilmasta asuntoautossa tai asuntovaunussa tai purjehtimassa merillä veneelläsi, Nedis-invertteri on ihanteellinen kumppani virrantarpeeseesi.

Monipuoliset latausvaihtoehdot

Lue lisää verkossa



Ominaisuudet

- Yhden pistorasian 150 watin modifioitu siniaalto-invertteri
- Mahdollistaa minkä tahansa verkkovirralla toimivan elektroniikan, kuten kannettavien tietokoneiden, kylmälaukun, sähkötyökalujen jne. käytön
- Sisältää käytännöllisen USB-portin mobiililaitteiden lataamiseen
- Kompakti mukiteline-muotoilu tukevassa ja kestävässä alumiiniseoskotelossa, jossa LED-ilmaisimet ja vaihdettava sulake
- Älykäs lämpötilaohjattu tuuletin varmistaa vakaan virransyötön

Lue lisää verkko



Nedis.fi/PIM15012FGY