

Commutateur mural SmartLife | Wi-Fi | Double | Montage mural | 1000 W | Android™ / IOS | Verre | Blanc



Spécifications du produit WIFIEWS20WT:

| | | | |
|--|------------------|--|-------------------------|
| Application disponible pour | Android™ IOS | Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife | Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2462 MHz |
| Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil | Double | Plage de température de fonctionnement | -10 - 45 °C |
| Consommation électrique maximale | 0.3 W | Profondeur interne | 26 mm |
| Couleur | Blanc | Puissance d'émission maximale | 19 dBm |
| Courant d'entrée | 10 A | Puissance de sortie | 1000 W |
| Courant de sortie | 4 A | Technologie sans fil soutenu | Wi-Fi |
| Ecart de perforation plaque de montage | 60 mm | Tension d'entrée | 100 - 240 V AC 50 Hz |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 2 dBi | Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |
| Matériau | Verre | Voyant | Oui |
| Montage | Montage mural | | |

Informations sur l'emballage:

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | WIFIEWS20WT |
| EAN single Product | 5412810271788 |
| EAN Inner Carton | |
| EAN Outer Carton | 5412810381906 |
| Emballage | Giftbox with eurolock |
| Contenu de l'emballage | Double interrupteur mural intelligent |

Lire la suite en ligne

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 55 mm | 155 mm | 110 mm | 180 g |
| 50 | 280 mm | 280 mm | 550 mm | 9880 g |

