



Radio FM | Conception portable | FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Numérique | 3.6 W | Taille de l'écran: 2.0 " | Écran noir blanc | Sortie casque | Blanc / Noir



Spécifications du produit RDFM2100WT:

Bandes radio prises en charge	FM	écran	Écran noir blanc	Puissance de crête du haut-parleur	3.6 W
Canaux de haut-parleur	Mono	Entrée de connexions	1x USB	Sortie casque	Oui
Capacité de la batterie	400 mAh		microSD	Sortie de connexions	1x 3.5 mm
Chargement USB	Oui	Fiche d'alimentation	USB	Stations FM préréglées	50
Conception radio	Conception portable	Gamme de fréquences FM	87.5 - 108 MHz	Taille de l'écran	2.0 "
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 12 x 4.5 mm	Haut-parleur RMS	1.2 W	Temps de Charge	3 h
Côté câble d'alimentation B	Prise d'alimentation CC	Lecture multimédia	Micro SD	Tension d'entrée	5 V DC
Côté du câble d'alimentation A	USB		Onde sinusoïdale pure	Type d'accord	Numérique
Couleur	Blanc		Radio	Type d'antenne	Externe
	Noir		USB	Type de radio	FM Radio
Courant d'entrée	1.0 A	Longueur du câble d'alimentation	1.00 m	Type de source d'alimentation	Alimentation secteur
Durée de lecture maximale de batterie	3 heures	Matériau	ABS		Alimenté par pile
		Piles requises (incluses)	Lithium-Ion intégré		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM2100WT
EAN single Product	5412810272457
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Radio FM
	Batterie rechargeable

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	135 mm	96 mm	40 mm	261 g
12	255 mm	200 mm	145 mm	3241 g
48	300 mm	410 mm	270 mm	13340 g

