

Fiche produit | Kit de mixage karaoké

2 Microphones | Contrôle du volume microphone | Contrôle du volume de la musique | Fonction écho | Noir

Marque: Nedis | Référence article: MIXK050BK | Product EAN number: 5412810283972

Spécifications du produit

Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 5.5 mm x 2.1 mm
Connexion microphone	XLR
Contrôle du volume de la musique	Oui
Contrôle du volume microphone	Oui
Côté du câble d'alimentation A	Euro / Type C (CEE 7/16)
Couleur	Noir
Entrée de connexions	1x RCA
	2x 6.35 mm
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Fonction écho	Oui
Hauteur du récepteur	40 mm
Largeur du récepteur	170 mm
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.83 m
Matériau	ABS
Nombre de canaux	2 Canaux
Nombre de microphones inclus	2 Microphones
Poids du récepteur	852 g
Portée du signal (ligne de visée)	3.60 m
Profondeur du récepteur	100 mm
Réponse en fréquence	600 Hz - 12 kHz
Sortie de connexions	1x RCA
Tension d'entrée	100 - 240 V AC 50/60 Hz
Type de microphone	Filaire
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	MIXK050BK
EAN single product:	5412810283972
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Mixeur karaoké
	2 microphones

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	335 mm	54 mm	220 mm	1029 g
5	350 mm	280 mm	230 mm	5540 g

