

Fiche produit | Chargeur de batterie

6 / 12 / 12.8 V DC | 3.8 A | charge de maintien | Euro / Type C (CEE 7/16) | Pincas batterie | Alimentation par batterie: AGM / Gel / Lead Acid / SLA / VRLA | Noir

Marque: Nedis | Référence article: BACCH03 | Product EAN number: 5412810284269

Spécifications du produit

Alimentation par batterie	AGM
	Gel
	Lead Acid
	SLA
	VRLA
charge de maintien	Oui
Consommation électrique maximale	144.00 W
Côté câble d'alimentation B	Pincas batterie
Couleur	Noir
Courant d'entrée	0.6 A
Courant de sortie	3.8 A
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Fonctions de sécurité	Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
	Minuteur Sécurité
	Protection contre l'inversion de polarité de la batterie
	Protection de court circuit
Indication de l'état du chargement	LED
Longueur du câble d'alimentation	1.80 m
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	1.80 m
Matériau	ABS
Nombre de batteries prises en charge	1
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Puissance de sortie	46 W
Technologie	AGM

Technologie

	Gel
	Lead Acid
	SLA
	VRLA
Tension d'entrée	230 V AC 50 Hz
Tension de sortie	12 V DC
	12.8 V DC

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	BACCH03
EAN single product:	5412810284269
EAN Inner carton:	5412810417636
EAN Outer carton:	5412810372546
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	1 chargeur de batterie
	1 clip de fixation de batterie fixe ; 1 connecteur

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	90 mm	275 mm	90 mm	712 g
10	290 mm	205 mm	470 mm	7460 g
20	315 mm	430 mm	485 mm	15680 g

