

## Radio FM | Conception de table | AM / FM | Alimentation secteur / Alimenté par pile | Analogique | 9 W | Blanc



### Spécifications du produit RDFM5100WT:

Bandes radio prises en charge	AM FM
Canaux de haut-parleur	Mono
Conception radio	Conception de table
Consommation d'énergie en fonctionnement	8.5 W
Consommation d'énergie en mode veille	0.47 W
Couleur	Blanc
Durée de lecture maximale de batterie	2.5 heures
Entrée de connexions	1x 3.5 mm
Fiche d'alimentation	Euro / Type C (CEE 7/16)
Gamme de fréquences AM	540-1600 kHz
Gamme de fréquences FM	88 - 108 MHz
Haut-parleur RMS	3 W

Lecture multimédia	Onde sinusoïdale pure
	Radio
Longueur du câble d'alimentation	1.45 m
Matériau	ABS
Piles requises (non incluses)	4x AA/LR6
Puissance de crête du haut-parleur	9 W
Tension d'entrée	100 - 230 V AC 50 Hz
Type d'accord	Analogique
Type d'antenne	Externe
Type de radio	FM Radio
Type de source d'alimentation	Alimentation secteur

Alimenté par pile

### Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	RDFM5100WT
EAN single Product	5412810292189
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	1 radio 1 câble d'alimentation UE

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	190 mm	170 mm	268 mm	1653 g
4	285 mm	355 mm	390 mm	6980 g

