Fiche produit | Convertisseur de

Tension d'entrée: 24 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type F (CEE 7/3) | 230 V AC 50 Hz | 1700 W | Puissance de sortie maximale: 3000 W | Bornier à vis | Argent

Marque: Nedis | Référence article: PIMS170024 | Product EAN number: 5412810300419

Spécifications du produit

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	**Type F (CEE 7/3)**
Consommation électrique maximale	**3000 W**
Couleur	**Argent**
Efficacité	**90 %**
Fiche d'alimentation	**Bornier à vis**
Fonctionne avec la télécommande	**Oui**
Fonctions de sécurité	**Protection contre l'inversion de polarité de la batterie**
	Protection contre les courts-circuits de sortie
	Protection d'arrêt de batterie faible
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Protection Thermique
Forme d'onde de sortie	**Onde sinusoïdale modifiée**
Fusible	**Oui**
Matériau	**Aluminium**
Nombre de poches	**2 pièces**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Puissance de sortie	**1700 W**
Puissance de sortie maximale	**3000 W**
Tension d'entrée	**24 V DC**
Tension de sortie	**230 V AC 50 Hz**
Type d'entrée	**Bornier à vis**
Type de boîte	**F (CEE 7/3)**
Type de source d'alimentation	**Propulsé par la Voiture**

Informations sur l'emballage

Marque	**Nedis**
Code de commande	**PIMS170024**
EAN single product:	**5412810300419**
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	**5412810373987**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Convertisseur**
	Câble d'alimentation c.c.

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	290 mm	140 mm	525 mm	6020 g
2	305 mm	295 mm	545 mm	12800 g

5 412810 300419