Convertisseur de tension modifiée onde sinusoïdale | Tension d'entrée: 24 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type E (CEE 7/5) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 300 W

5 412810 300471

Spécifications du produit PIMS30024E:

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	**Type E (CEE 7/5)**
	USB-A
Consommation électrique maximale	**600 W**
Couleur	**Argent**
Efficacité	**90 %**
Fiche d'alimentation	**Batterie de serrage + allume-cigare**
Fonctionne avec la télécommande	**Non**
Fonctions de sécurité	**Protection contre l'inversion de polarité de la batterie**
	Protection contre les courts-circuits de sortie
	Protection d'arrêt de batterie faible
	Protection de Surcharge
	Protection de Tension trop Élevée d'Entrée
	Protection Thermique

Forme d'onde de sortie	**Onde sinusoïdale modifiée**
Fusible	**Oui**
Matériau	**Aluminium**
Nombre de poches	**1 pièces**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Nombre total de ports USB	**1**
Puissance de sortie	**300 W**
Puissance de sortie maximale	**600 W**
Tension d'entrée	**24 V DC**
Tension de sortie	**230 V AC 50 Hz**
Type d'entrée	**Batterie de serrage + allume-cigare**
Type de source d'alimentation	**Propulsé par la Voiture**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**PIMS30024E**
EAN single Product	**5412810300471**
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	**5412810374038**
Emballage	**Giftbox**
Contenu de l'emballage	**Convertisseur**
	Prise allume-cigare

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	140 mm	90 mm	220 mm	1105 g
16	300 mm	385 mm	460 mm	18400 g