

# Fiche produit | Convertisseur de

**Tension d'entrée: 12 V DC | Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil: Type F (CEE 7/3) / USB-A | 230 V AC 50 Hz | 150 W | Puissance de sortie maximale: 300 W | Prise allume-cigare | Argent**

Marque: Nedis | Référence article: PIMS15012 | Product EAN number: 5412810300563

## Spécifications du produit

Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	<b>Type F (CEE 7/3)</b>
	<b>USB-A</b>
Consommation électrique maximale	<b>300 W</b>
Couleur	<b>Argent</b>
Efficacité	<b>90 %</b>
Fiche d'alimentation	<b>Prise allume-cigare</b>
Fonctionne avec la télécommande	<b>Non</b>
Fonctions de sécurité	<b>Protection contre l'inversion de polarité de la batterie</b>
	<b>Protection contre les courts-circuits de sortie</b>
	<b>Protection d'arrêt de batterie faible</b>
	<b>Protection de Surcharge</b>
	<b>Protection de Tension trop Élevée d'Entrée</b>
	<b>Protection Thermique</b>
Forme d'onde de sortie	<b>Onde sinusoïdale modifiée</b>
Fusible	<b>Oui</b>
Matériau	<b>Aluminium</b>
Nombre de poches	<b>1 pièces</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Nombre total de ports USB	<b>1</b>

Puissance de sortie	<b>150 W</b>
Puissance de sortie maximale	<b>300 W</b>
Tension d'entrée	<b>12 V DC</b>
Tension de sortie	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Type d'entrée	<b>Prise allume-cigare</b>
Type de boîte	<b>F (CEE 7/3)</b>

## Informations sur l'emballage

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>PIMS15012</b>
EAN single product:	<b>5412810300563</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810373932</b>
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Convertisseur</b>
	<b>Fusible</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	130 mm	85 mm	190 mm	757 g
16	290 mm	370 mm	390 mm	12420 g

