

Fiche produit | Antenne intérieure

Actif | FM / UHF / VHF | Gamme de réception: 0-15 km | LTE800 | Gain: 22 dB | ABS | Noir

Marque: Nedis | Référence article: ANIR1502BK | Product EAN number: 5412810309290

Spécifications du produit

| | |
|---|---------------------------------|
| Application | DVB-T/T2 - DAB+ |
| Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil | DC 3.5 x 8.0 x 15 mm |
| Couleur | Noir |
| Fiche d'alimentation | Euro / Type C (CEE 7/16) |
| Filtre LTE | LTE800 |
| Gain | 22 dB |
| Gain FM | 20 dB |
| Gain UHF | 22 dB |
| Gain VHF | 22 dB |
| Gamme de fréquences FM | 87.5 - 108.5 MHz |
| Gamme de fréquences UHF | 470-790 MHz |
| Gamme de fréquences VHF | 170-230 MHz |
| Gamme de réception | 0-15 km |
| Impédance | 75 Ohm |
| Intérieur / Extérieur | Intérieur |
| Largeur horizontale du faisceau | 53 ° |
| Largeur verticale du faisceau | 106 ° |
| Longueur de corde | 1.60 m |
| Longueur du câble de l'adaptateur secteur | 1.50 m |
| Matériau | ABS |
| Support DAB + | Oui |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V AC |
| Type d'antenne | Actif |
| Type de connecteur | IEC (Coax) Mâle |
| Type de signal | FM |
| | UHF |
| | VHF |
| Type de source d'alimentation | Alimentation secteur |

Informations sur l'emballage

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Marque | Nedis |
| Code de commande | ANIR1502BK |
| EAN single product: | 5412810309290 |
| EAN Inner carton: | |
| EAN Outer carton: | |
| Emballage | Giftbox |
| Contenu de l'emballage | Antenne |
| | Adaptateur secteur |

| Quantité | L x | L x | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 70 mm | 80 mm | 330 mm | 323 g |
| 20 | 340 mm | 385 mm | 340 mm | 6960 g |

