

# Fiche produit | Set de Talkie-Walkie

**2 combinés | Jusqu'à 5 km | Canaux de fréquence: 8 | PTT / VOX | Jusqu'à 2,5 heures | Noir**

Marque: Nedis | Référence article: WLTK0500BK | Product EAN number: 5412810309719

## Spécifications du produit

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Alimentation par batterie                        | AAA                       |
| Autonomie maximale de la batterie                | Jusqu'à 2,5 heures        |
| Canaux de fréquence                              | 8                         |
| Clips de ceinture inclus                         | Oui                       |
| Codes CTCSS (pour les conversations privées)     | 38                        |
| Codes de confidentialité (CTCSS + DCS)           | 38                        |
| Couleur                                          | Noir                      |
| Couleur d'affichage                              | Vert                      |
| Gain d'antenne d'émission maximal                | 0 dBi                     |
| Housse de voyage incluse                         | Non                       |
| Indicateur de niveau de batterie                 | Oui                       |
| Lumière LED                                      | Oui                       |
| Matériau                                         | ABS                       |
| Méthode de communication                         | PTT<br>VOX                |
| Mode d'économie automatique pour batterie        | Oui                       |
| Niveaux VOX                                      | 3                         |
| Nombre de combinés                               | 2 combinés                |
| Nombre de produits dans l'emballage              | 2 pièces                  |
| Nombre de tonalités d'appel                      | 10                        |
| Piles requises (non incluses)                    | 6x AAA/LR03               |
| Plage de fréquences de transmission              | 446.00625 - 446.09375 MHz |
| Plage de température de fonctionnement           | -20 - 55 °C               |
| PMR446 sans licence                              | Oui                       |
| Portée maximale (champ ouvert / pas d'obstacles) | Jusqu'à 5 km              |

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Portée maximale (usage normal / centre-ville ou zone résidentielle) | Jusqu'à 200-500 m |
| Portée maximale (zones urbaines / campagne)                         | Jusqu'à 1.5 km    |
| Puissance d'émission maximale                                       | 26 dBm            |
| Scan automatique de chaîne                                          | Oui               |
| Sortie casque                                                       | Non               |
| Taille de l'écran                                                   | 0.9 "             |

## Informations sur l'emballage

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Marque                 | Nedis                                 |
| Code de commande       | WLTK0500BK                            |
| EAN single product:    | 5412810309719                         |
| EAN Inner carton:      |                                       |
| EAN Outer carton:      | 5412810385973                         |
| Emballage              | Giftbox                               |
| Contenu de l'emballage | 2 talkies-walkies<br>2 clips ceinture |

| Quantité | L x    | L x    | H (mm) | Poids  |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1        | 60 mm  | 150 mm | 110 mm | 212 g  |
| 40       | 325 mm | 330 mm | 450 mm | 8800 g |

