

# nedis

## Fiche produit | Antenne intérieure

**Actif | FM / UHF / VHF | Gamme de réception: 0 - 15 km | LTE800 | Gain: 28 dB | ABS | Noir**

Marque: Nedis | Référence article: ANIR1503BK | Product EAN number: 5412810314423

### Spécifications du produit

Application	<b>DVB-T/T2 - DAB+</b>
Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	<b>DC 5.5 x 10.5 x 15 mm</b>
Couleur	<b>Noir</b>
Fiche d'alimentation	<b>Euro / Type C (CEE 7/16)</b>
Filtre LTE	<b>LTE800</b>
Gain	<b>28 dB</b>
Gain FM	<b>26 dB</b>
Gain UHF	<b>28 dB</b>
Gain VHF	<b>28 dB</b>
Gamme de fréquences FM	<b>87.5 - 108.5 MHz</b>
Gamme de fréquences UHF	<b>470 - 790 MHz</b>
Gamme de fréquences VHF	<b>170 - 230 MHz</b>
Gamme de réception	<b>0 - 15 km</b>
Impédance	<b>75 Ohm</b>
Intérieur / Extérieur	<b>Intérieur</b>
Largeur horizontale du faisceau	<b>62 °</b>
Largeur verticale du faisceau	<b>86 °</b>
Longueur de corde	<b>1.50 m</b>
Longueur du câble de l'adaptateur secteur	<b>1.50 m</b>
Matériau	<b>ABS</b>
Nombre de produits dans l'emballage	<b>1 pièces</b>
Support DAB +	<b>Oui</b>
Tension d'entrée	<b>220 - 240 V AC</b>
Type d'antenne	<b>Actif</b>
Type de connecteur	<b>IEC (Coax) Mâle</b>
Type de signal	<b>FM</b>
	<b>UHF</b>
	<b>VHF</b>
Type de source d'alimentation	<b>Alimentation secteur</b>

### Informations sur l'emballage

Marque	<b>Nedis</b>
Code de commande	<b>ANIR1503BK</b>
EAN single product:	<b>5412810314423</b>
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	<b>5412810383009</b>
Emballage	<b>Giftbox</b>
Contenu de l'emballage	<b>Antenne</b>
	<b>Guide de démarrage rapide</b>

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	65 mm	310 mm	100 mm	373 g
20	330 mm	410 mm	330 mm	7800 g

