Fiche produit | Transmetteur FM audio

Appels Mains Libres | Appels mains libres | 2.0 " | Ecran LED | Bluetooth® | QC 3.0 / 5.0 V DC / 2.4 A | Charge rapide | Amplification des basses | Google Assistant / Siri | Gris / Noir

Marque: Nedis | Référence article: CATR101BK | Product EAN number: 5412810319060

Spécifications du produit

Amplification des basses	**Oui**
Appels mains libres	**Oui**
Bandes radio prises en charge	**FM**
Charge rapide	**Oui**
Chargement USB	**5.0 V DC / 2.4 A**
	QC 3.0
Codecs audio pris en charge	**FLAC**
	MP3
	WAV
Conception de l'émetteur	**Appels Mains Libres**
Connexion (s) de sortie d'alimentation de l'appareil	**2x USB**
Couleur	**Gris**
	Noir
Courant d'entrée	**2 A**
Courant de sortie	**2.4 A**
	3 A
écran	**Ecran LED**
Fiche d'alimentation	**Adaptateur Voiture**
Gain d'antenne d'émission maximal	**-0.2 dBi**
Gamme de fréquences FM	**87.6 - 107.9 MHz**
Matériau	**ABS**
Microphone intégré	**Oui**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Plage de fréquences de transmission	**2402 - 2480 MHz**
Profils Bluetooth® adapté	**A2DP**
	HFP
Puissance d'émission maximale	**4 dBm**
Rapport signal / bruit (SNR)	**65 dB**
Réponse en fréquence	**20 Hz - 20 KHz**
Support de commande vocale	**Google Assistant**
	Siri
Taille de l'écran	**2.0 "**
Technologie sans fil sountenu	**Bluetooth®**
Tension d'entrée	**12 - 24 V DC**
Tension de sortie	**12 V DC**
	3.6 V DC
	5 V DC
	6 V DC

Informations sur l'emballage

Marque	**Nedis**
Code de commande	**CATR101BK**
EAN single product:	**5412810319060**
EAN Inner carton:	**5412810396283**
EAN Outer carton:	**5412810383320**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Émetteur FM Bluetooth®**
	Câble 3,5 mm vers 3,5 mm

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
6	220 mm	110 mm	385 mm	1105 g
36	400 mm	375 mm	470 mm	7446 g

5 412810 319060