

Monobloc double 6,0 ° | Connexion de sortie: 2x connecteur F | Plage de bruit: 0.85 dB | Gain de conversion: 52 - 67 dB | Noir | Convient à: Astra+ / Hotbird

Marque: Nedis | Référence article: SLNBTM60BK | Product EAN number: 5412810320882

Spécifications du produit

Commutation à haute bande	22 kHz
Commutation faible bande	0 kHz
Connexion de sortie	2x connecteur F
Consommation de Courant	0.17 A
Convient à	Astra+
	Hotbird
Couleur	Noir
Fréquence d'entrée Plage bande basse	10.7 - 11.7 GHz
Fréquence d'entrée Plage bande haute	11.7 - 12.75 GHz
Fréquence de sortie Plage bande haute	1100 - 2150 GHz
Gain de conversion	52 - 67 dB
Gain de planéité de bande passante 26 MHz	± 0,5 dB
Matériau	ABS
	Métal
Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Oscillateur local Fréquence bruit de phase	-80 dB c/Hz @ 10 kHz (max.)
Plage de bruit	0.85 dB
Plage de température de fonctionnement	-35 - 70 °C
Polarisation croisée	20 dB
Polarité Tension de commutation horizontale	DC 16,0 - 20,0 V
Polarité Tension de commutation verticale	DC 11,0 - 14,0 V
Rejet d'image (Min.)	40 dB
Sortie parasite	-53 dB
Type d'accessoire satellite	LNB
Type de convertisseur de modules à faible bruit	Monobloc double 6,0 °

Informations sur l'emballage

Marque	Nedis
Code de commande	SLNBTM60BK
EAN single product:	5412810320882
EAN Inner carton:	
EAN Outer carton:	
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Monobloc

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	108 mm	110 mm	125 mm	338 g
30	400 mm	240 mm	560 mm	11020 g

