

Convertisseur audio digital | Une voie | Entrée de connexions: 2x RCA Femelle | Sortie de connexions: 1x S/PDIF (RCA) Femelle / 1x TosLink Femelle | ARC | Manuelle | Noir



Spécifications du produit ACON2508BK:

Connexion (s) d'entrée d'alimentation de l'appareil	DC 9 x 5.5 mm	Matériau	ABS
Consommation d'énergie en fonctionnement	2.0 W	Méthode de contrôle	Manuelle
Consommation d'énergie en mode veille	1.0 W	Nombre de produits dans l'emballage	1 pièces
Côté câble d'alimentation B	DC 9 x 5.5 mm	Sens de transfert des données	Une voie
Côté du câble d'alimentation A	USB	Sortie de connexions	1x S/PDIF (RCA) Femelle
Couleur	Noir		1x TosLink Femelle
Courant d'entrée	0.6 A	Tension d'entrée	5 V DC
Debits soutenu	96 kHz 24-bit	type d'appareil	Convertisseur audio numérique
Entrée de connexions	2x RCA Femelle	Type de source d'alimentation	Alimenté par port USB
Formats soutenu	PCM		
Indicateur d'alimentation LED	Oui		
Interrupteur	Oui		
Longueur du câble d'alimentation	1.80 m		

Informations sur l'emballage:

Marque	Nedis
Code de commande	ACON2508BK
EAN single Product	5412810327454
EAN Inner Carton	
EAN Outer Carton	5412810349692
Emballage	Giftbox
Contenu de l'emballage	Convertisseur audio

Lire la suite en ligne

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	30 mm	145 mm	80 mm	108 g
100	340 mm	320 mm	430 mm	11580 g

