Détecteur de mouvement SmartLife | Zigbee 3.0 | Alimenté par pile | IP20 | Angle du détecteur: 120 ° | gamme de détecteurs: 5 m | Durée de vie max. d'une pile: 12 Mois | Blanc

5 412810 329458

Spécifications du produit ZBSM10WT:

Alimentation par batterie	**CR2450**
Angle du détecteur	**120 °**
Application disponible pour	**Android™**
	IOS
Capteurs	**PIR**
Classement IP	**IP20**
Compatible avec	**Nedis® SmartLife**
Consommation électrique maximale	**0.065 W**
Contrôle via l'application mobile	**Oui**
Couleur	**Blanc**
Courant d'entrée	**0.01 A**
Diamètre	**46 mm**
Durée de vie max. d'une pile	**12 Mois**
Fiche d'alimentation	**USB**

Gain d'antenne d'émission maximal	**2.8 dBi**
gamme de détecteurs	**5 m**
Matériau	**Plastique**
Nombre de produits dans l'emballage	**1 pièces**
Piles requises (incluses)	**1x CR2450**
Plage de fréquences de transmission	**2405 - 2480 MHz**
Plage de température	**0 - 40 °C**
Plage de température de fonctionnement	**0 - 40 °C**
Puissance d'émission maximale	**10 dBm**
Technologie sans fil sountenu	**Zigbee 3.0**
Tension d'entrée	**3 V DC**
Type de source d'alimentation	**Alimenté par pile**

Informations sur l'emballage:

Marque	**Nedis**
Code de commande	**ZBSM10WT**
EAN single Product	**5412810329458**
EAN Inner Carton	**5412810396146**
EAN Outer Carton	**5412810382460**
Emballage	**Giftbox with eurolock**
Contenu de l'emballage	**Capteur de mouvements PIR**
	Guide de démarrage rapide

Quantité	L x	L x	H (mm)	Poids
1	40 mm	150 mm	65 mm	80 g
8	145 mm	110 mm	270 mm	754 g
120	300 mm	450 mm	565 mm	12150 g